

Quick Guide

electrify Charge Control (eCC)

Это приложение помогает вам контролировать и настраивать ваши hesotec electrify зарядные станции/стенные ящики. Electrify Charge Control является зарегистрированным приложением hesotec electrify gmbh.



Установить приложение electrify Charge Control

Приложение eCC доступно в Google Play Store и Apple App Store. Просто используйте соответствующий QR-код для установки или поиска electrify Charge Control в соответствующем магазине.

Google Play Store

Приложение eCC для Android
Для смартфонов и планшетов
с ОС Android 5.0
и выше



Apple App Store

Приложение eCC для iOS
Для iPhone и iPad
с iOS 13
или выше




Установить связь с точками доступа

Вы завершили конструктивный и электрический монтаж и проверили свою зарядную станцию/стенную коробку (далее - зарядный пункт).



1. Включите питание точки зарядки.
2. Светодиодный индикатор состояния на 360° загорается „зеленым“. Точка зарядки готова к работе и настраивает точку доступа WiFi.
3. Подключите ваш смартфон к точке доступа WiFi (-> Настройки -> Беспроводные сети -> WLAN -> Доступные сети; для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя вашего смартфона; Примечание: поскольку точка доступа WiFi не имеет подключения к Интернету, некоторые смартфоны автоматически переключаются обратно в сеть 4G. Поэтому подтвердите примечание „У этого WiFi-доступа нет доступа в Интернет“ словами „подключайтесь в любом случае!“). Необходимые данные доступа (SSID точки доступа и пароль) указаны в паспорте устройства.
4. Соединение между смартфоном и точкой зарядки завершено.



Настройка точки зарядки в приложении eCC

1. Ваш смартфон и точка зарядки подключены через точку доступа WiFi и установлено приложение eCC.
2. Откройте приложение eCC.
3. Нажмите значок .
4. Выберите пункт „Подключить горячую точку“.
5. При желании отрегулируйте название или позицию.
6. Введите пользователя и пароль (см. „Пароль устройства“).
7. Нажать кнопку „Тестовое подключение Отображается статус соединения. Если соединение не удастся, пожалуйста, проверьте свои записи в пункте 6 или соединение с точкой доступа.“
8. После успешного подключения к точке доступа вы можете установить дополнительное подключение к домашней сети, но это также возможно позже. Введите данные доступа (WLAN SSID и пароль) к вашей сети. Соединение проверяется и отображается статус соединения.
9. Нажмите кнопку „Создать точку зарядки“, чтобы сохранить вашу конфигурацию и завершить установку.

Подключение точки зарядки к домашней сети (ретроспективно)

Мы рекомендуем также подключить точку зарядки к домашней сети через WLAN.

1. Выберите пункт зарядки в приложении eCC.
2. Для этого нажмите на символ , а затем нажмите  настройки в обзоре данных.
3. Выберите пункт подменю „Сеть“.
4. Введите данные доступа (WLAN SSID и пароль) к вашей сети.
5. Завершите конфигурацию с помощью „Сохранить“.
6. Соединение между домашней сетью и точкой зарядки завершено.

Вы можете в любое время внести изменения в свою конфигурацию с помощью экрана совместного использования точек зарядки. Для этого нажмите на символ , а затем на символ  в обзоре данных.

hesotec electrify gmbh
Rubbertskaath 34
46539 Dinslaken GERMANY

Tel.: +49 (0) 2064 60 105-60
Mail: electrify@hesotec.de
Web: electrify.hesotec.de

hesotec
electrify